



RA 6013/6025 ИК излучатель



Цифровые ИК излучатели серии RA 6000 используются для передачи ИК сигнала в конференц-залах и приема их через специальные приемники

ИК излучатели RA60xx позволяют передать до 32 каналов в прекрасном качестве используя невидимый ИК свет.

RA 60xx используются для обеспечения надежной зоны покрытия как в небольших переговорных, так и в больших конгресс-зала

Особенности RA 60xx:

- RA 6013 покрытие до 1000 кв. м. (одна несущая, 4 стандартных канала передачи)
- RA 6025 покрытие до 2000 кв.м (одна несущая, 4 стандартных канала передачи)
- Выбор режима мощности (полная, половинная) для эффективной передачи
- Охлаждение без вентилятора, естественное охлаждение
- Индикаторы статуса излучения
- Передача индикатора статуса ошибок на передатчик
- Автоматическое включение/выключение
- Автоматическая терминация
- Температурная защита от перегрева
- Регулировка углов наклона
- Привлекательный дизайн



Технические особенности

Разъемы:

Проходные ВЧ разъемы BNC

Переключатели:

Переключатель режима половинной мощности

Два переключателя установки сигнала задержки в случаях различной длины кабеля между излучателями

Крепление:

Монтажная скоба. Отверстия М10 и 1/2".

Размеры:

ВхШхГ

RA6013: 200x500x175 мм

RA6025: 300x500x175 мм

Углы наклона излучателя(напольная стойка): 0, 15 и 30

Углы наклона излучателя(настенный монтаж, потолочный): 0, 15, 30, 45, 60, 75 и 90 град.

Вес:

RA 6013 без скобы: 6.8 кг

RA 6013 со скобой: 7.6 кг

RA 6025 без скобы: 9.5 кг

RA 6025 со скобой: 10.3 кг

Характеристики передачи:

Длина ИК волны 870 нм

Модулирующие частоты:

Несущие от 0 до 5: от 2 до 6 МГц

Несущие 6 и 7: до 8 МГц

Протокол модуляции: DQPSK

Технические характеристики:

Количество ИК излуч. Элементов

260 (RA6013)

480(RA6025)

Мощность излучения:

12 Вт (RA6013)

24 Вт (RA6025)

Угол половинного излучения +/-22 град

Потребляемая мощность:

100 Вт (RA 6013)

180 Вт (RA6025)

DCS 6000**Цифровая Конгресс-система****RA 6013****RA 6025 ИК излучатель****Информация для
заказа**

Артикул	Описание
13 11 05858	DT 6008 Цифровой передатчик
13 11 05860	DT 6032 Цифровой передатчик
14 09 05494	RA 6013 ИК излучатель 13 Вт
14 09 05495	RA 6025 ИК излучатель 25 Вт
14 10 58731	DR 6004 ИК приемник 4 канала
14 10 58741	DR 6008 ИК приемник 8 каналов
14 10 58771	DR 6032 ИК приемник 32 канала